

Entel UHF-radio HT 782S **Entel**

Entel HT 782S er en profesjonell bærbar UHF radio.

Møter militære krav i forhold til temperatur, vibrasjon og trykk. Helt vanntett (IP68) og kan tåle 1 time under 5 m dypt vann. Tåler tøff behandling og er ekstremt motstandsdyktig mot rust og lignende.

Nyeste teknologi i markedet innen lydgjengivelse og støyreduksjon. Leveres med roterende toppmontert kanalvelger. Ny batteriteknologi som holder orden på hvor mange ganger batteriet er ladet. Varsler også når batteriet bør skiftes ut. Lavt strømforbruk siden den ikke har LCD-panel.

Har panikkalarm knapp.

Har funksjonene: **Lone Worker og Shunting mode.**

Radioen er forberedt for **Man Down**, som kan bestilles i tillegg.

Lavt strømforbruk siden den ikke har LCD-panel.

Modell HT 782S UHF radio:

- ▶ UHF 400-470 MHz
- ▶ Opptil 16 kanaler
- ▶ IP68 (vanntett 1 time under 5 m vann)
- ▶ Kombinert bord/vegglader
- ▶ Lithium batteri 7,4 V /1800 mAh
- ▶ Forberedt for Man Down
- ▶ Enkel å bruke

Tekniske data:

Frekvensbånd	400 - 470 MHz
Antall kanaler	16
Mottaker følsomhet	0,25 µV v/12 dB SINAD
Sender effekt	4 W (høy). 1 W (lav)
VOX	Ja, ved programmering
Antenneplugg	M6 type
Temperaturområde	-20° C - +55° C
Batteritype	7,4 V/ 1800 mAh Li-Ion
Fuktighet	IP68
Vekt	277 gram
Dimensjoner (BxHxD)	59,5 x 130 x 37 mm



Entel HT 782S UHF radio leveres med hurtiglader, antenne, belteklips og 1800 mAh batteri.

Art.No. 250-199







Fig. Betegnelse	
1	Hodesett med bøyle og boom mik.
2	Hodesett for hjelm med boom mik.
3	D-ring ørehøytaler PTT bryter og boom mik.
4	Ørehøytaler med mikrofon, klar slange og PTT bryter.
5	D-ring ørehøytaler med mikrofon og PTT bryter.
6	D-ring ørehøytaler.
7	Monofon med 3,5 mm uttak.
8	Vannrett monofon. 3,5 mm uttak.
9	Hurtiglader for 220 V AC.
10	Bord-/veggglader for 220 V AC.
11	Bord-/veggglader for 12 V DC med lighterplugg.
12	Ladekonsoll for 6 radioer 220 V.
13	Li-Ion batteri 7,4 V/1800 mAh.
14	Orginal bæreveske i skinn.
15	Kort antenne 460 MHz.
16	Reserve antenne 400~470 MHz.
17	Overgang Entel til BNC-HUN.
18	USB til seriell adapter.
19	Programmeringskit med seriell plugg.



Reservedeler

Deksel/skrue til antennekobling
Art.No. 250-190-2

Beltklips
Art.No. 250-190-1