

Entel PMR-radio HT 446E

Entel HT 446E er en profesjonell lisensfri PMR radio.

Møter militære krav i forhold til temperatur, vibrasjon og trykk.
 Helt vanntett (IP68) og kan tåle 1 time under 5 m dypt vann.
 Tåler tøff behandling og er ekstremt motstandsdyktig mot rust og lignende.
 Nyeste teknologi i markedet innen lydgjengivelse og støyreduksjon.
 Leveres med roterende toppmontert kanalvelger.
 Varsler når batteriet bør skiftes ut.
 Lavt strømforbruk siden den ikke har LCD-panel. Har panikkalarm knapp.
 16 kanaler er ferdig programmert.
 Antenne er fastmontert og kan ikke byttes.

Modell HT 446E PMR radio.

- ▶ Leveres med 16 forhåndsprogrammerte kanaler, 8 med og 8 uten pilottoner.
- ▶ Roterende toppmontert kanalvelger.
- ▶ Front AV/PÅ og lydstyrkekontroller.
- ▶ Tåler meget tøff behandling.
- ▶ Vanntett i 1 time under 5 meter vann.
- ▶ Praktisk bord/vegg- lader.
- ▶ Meget hendig størrelse og lav vekt.

NOW TESTED WITH
MIL-STD 810
 MILITARY STANDARD



Tekniske data:

Frekvensbånd	446.00625 ~ 446.09375 MHz
Antall kanaler	16
Mottaker følsomhet	0,25 µV v/12db SINAD
Sender effekt	0,5W (UHF)
VOX	Ja - 10 nivåer
Scanning	Programmerbar
Temperaturområde	-20°C - +55°C
Batteritype	7,4 V/ 1800 mAh Li-Ion
Fuktighet	IP68
Vekt	277 gram
Dimensjoner (BxHxD)	59,5 x 130 x 37 mm

PMR radio HT 446E

leveres med fastmontert antenne, hurtiglader, belteklips og 1800 mAh batteri.

Art.No. **250-202**





Fig. Betegnelse	
1	Hodesett med bøyle og boom mik.
2	Hodesett for hjelm med boom mik.
3	D-ring ørehøytaler PTT bryter og boom mik.
4	Ørehøytaler med mikrofon, klar slange og PTT bryter.
5	D-ring ørehøytaler med mikrofon og PTT bryter.
6	D-ring ørehøytaler.
7	Monofon med 3,5 mm uttak.
8	Vann tett monofon, 3,5 mm uttak.
9	Hurtiglader for 220 V AC.
10	Bord-/vegg lader for 220 V AC.
11	Bord-/vegg lader for 12 V DC med lighterplugg.
12	Lade konsoll for 6 radioer 220 V.
13	Li-Ion batteri 7,4 V/1800 mAh.
14	Original bæreveske i skinn.

